

BEZPRZEWODOWY SENSOR TEMPERATURY GTZ10S

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

instrukcja do wersji regulatora 01.10.2024

1. OPIS PRODUKTU

Dzięki czujnikowi mamy możliwość odczytu temperatury w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Czujnik sprawdzi się u osób, które mają zabudowane lub zasłonięte grzejniki. Pozwoli na sprawdzenie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu unikniemy zaburzenia temperatury głowicy przy rozgrzanym kaloryferze.

2. CECHY URZĄDZENIA

- dedykowany czujnik temperatury do głowicy termostatycznej GTZ10,
- bezprzewodowa transmisja z głowicą – bez konieczności prowadzenia przewodów,
- zastosowana bateria CR2450 umożliwia na kilkumiesięczne działanie urządzenia,
- jeden czujnik temperatury może współpracować z maksymalnie 8 głowicami,

3. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY CZUJNIKA



4. INSTALACJA

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy szczegółowo zapoznać się
- z instrukcją obsługi! Nieprawidłowy montaż i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika lub innych osób oraz doprowadzić do strat materialnych!
- Nie montować zestawu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, chronić przed wodą oraz innymi cieczami!
- Nie należy instalować zestawu posiadającego uszkodzenia mechaniczne!
- Urządzenie nie jest elementem bezpieczeństwa. W instalacjach, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkód w przypadku awarii układów sterowania, trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci!
- W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem regulatora skontaktować się z instalatorem lub dostawcą.

5. PAROWANIE ZEWNĘTRZNEGO CZUJNIKA Z GTZ10

Jeżeli ekran głowicy jest wygaszony naciśnij raz pokrętkę, ekran się podświetli i wskaże aktualną temperaturę, naciśnij szybko dwa razy pokrętkę przytrzymując za drugim kliknięciem przez przynajmniej 3 sekundy, aż pojawi się symbol parowania. Następnie przytrzymaj przycisk funkcyjny czujnika przez 3 sekundy. Gdy na ekranie głowicy pojawi się symbol potwierdzenia , oznacza to, że parowanie się powiodło. Długie naciśnięcie pokrętki powoduje wyjście w przypadku błędnego działania.

6. ROZŁADOWANA BATERIA

Jeśli bateria się wyczerpie, zawór pozostanie otwarty na poziomie 30%. Proszę wymienić baterię natychmiast po otrzymaniu alertu o niskim poziomie baterii z aplikacji lub ekranu głowicy GTZ10.

7. KONSERWACJA

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy. Obudowę czyścimy miękką ściereczką.

8. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu: Bezprzewodowy czujnik temperatury

Symbol produktu: GTZ10S

Urządzenie współpracujące: Głowica termostatyczna GTZ10

Komunikacja Radiowa: RF, 868MHz

Zasięg: Do 30 m. wewnątrz

Zasilanie: Bateriajny, 1szt. CR2450

Wilgotność pracy: 10% - 99% RH (bez kondensacji)

Temperatura pracy: -10÷45 °C

9. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- bezprzewodowy czujnik temperatury z baterią,
- instrukcja obsługi.

10. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Id3.pl Sp. z o.o. Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SENSOR TEMPERATURY GTZ10S jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.id3.pl

INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii lub akumulatorów prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu oraz baterii i akumulatorów.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

KARTA GWARANCYJNA SENSOR TEMPERATURY GTZ10S

Warunki gwarancji:

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Reklamowane urządzenie wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta po uzgodnieniu formy dostawy.
4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez producenta.
5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wyłącznie producent lub inny podmiot działający z wyraźnego upoważnienia producenta.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

data sprzedaży

nr seryjny/
data produkcji

pieczęć firmowa
i podpis

Importer: Id3.pl Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,
www.id3.pl